Jura C-, E-, F- Serie Fehlermeldungen

Störungsmeldungen an Jura Kaffeevollautomaten und deren Bedeutung.

Jura Impressa C- Serie mit Symboldisplay

Pflegeanzeige und alle Symbole blinken - Thermosensor am Erhitzer defekt oder die Initialisierung der Brüheinheit ist nicht möglich

Pflegeanzeige und Reinigungssymbol blinken 2x - Gerät zu heiß zum Reinigen

Pflegeanzeige und Entkalkungssymbol blinken 2x - Gerät zu heiß zum Entkalken

Pflegeanzeige und Pflegesymbol blinken 2x - Gerät zu heiß für die Spülung

Jura Impressa C- und E- Serie mit Klartextdisplay

Störung 1 - Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat einen Kurzschluss

Störung 2 - Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat eine Unterbrechung

Störung 5 - Aufheizen ist nicht möglich

Störung 8 - Initialisierung der Brüheinheit ist nicht möglich

Jura Impressa E10, E20 und E25

Anzeige: Dampf + Hahn + Schublade + Reinigung + Entkalken + Filter
Bedeutung: Die Brüheinheit hat Initialisierungsprobleme

Anzeige: Pulver + Hahn + Schublade + Reinigung + Entkalken + Filter
Bedeutung: Temperatur-Sensor am Erhitzer hat eine Unterbrechung

Anzeige: Tasse + Hahn + Schublade + Reinigung + Entkalken + Filter
Bedeutung: Temperatur-Sensor am Erhitzer hat einen Kurzschluss

Anzeige: Spülen + Hahn + Schublade + Reinigung + Entkalken + Filter
Bedeutung: Aufheizen ist nicht möglich

Jura Impressa E5, E30, E40, E50, E55, E60 und E65

Anzeige: Alle 4 oberen grünen LED blinken
Bedeutung: Entlüftung (z.B. nach Dampfbezug) muss durchgeführt werden

Anzeige: Alle 4 oberen grünen und unteren roten LED blinken
Bedeutung: Initialisierungsprobleme, Heizungssensor defekt oder Gerät zu kalt

Anzeige: Dampf und Tasse LED blinken
Bedeutung: Gerät ist zu heiß

Jura Impressa E70, E75, E80, E85, F-Serie und XF-Serie

Störung 1 - Temperatur-Sensor am Erhitzer ist defekt

Störung 5 - Aufheizen ist nicht möglich

Störung 8 - Initialisierung der Brüheinheit ist nicht möglich

Jura F- Serie ab Bj. 2015 (F7, F8, F9 und F85)

Störung 1 - Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat einen Kurzschluss

Störung 2 - Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat eine Unterbrechung

Störung 5 - Aufheizen ist nicht möglich

Störung 8 - Initialisierung der Brüheinheit ist nicht möglich

Störung 10 - Erhitzer wurde zu heiß (Netz-Störimpulse erhalten)

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435